FICHA DE INSPEÇÃO - SISTEMA 108V - 9 BATERIAS	INSTRUÇÕES GERAIS

FINALIDADE DA FICHA

Essa ficha tem por objetivo descobrir se há baterias com defeito, que estejam funcionando mal, ou se o carregador interno não está funcionando corretamente ocasionando assim problemas no funcionamento do sistema.

COMO PREENCHER A FICHA

Siga estes procedimentos para preencher corretamente a ficha e assim descobrir com ênfase eventuais problemas. Recomendamos o auxilio de um técnico e do Manual de Instruções.

1. Numere as Baterias de B1 à B9. Essa numeração deve ficar nas baterias.

2. Com o auxilio de um Voltímetro meça a **Tensão de Flutuação *Inicial***. Ela é a tensão de todas a baterias juntas quando o aparelho estiver em Flutuação (LED piscando). Para os termos técnicos consulte o manual. Anote o valor obtido na respectiva tabela.

   a. *A **Tensão de Desligamento** é uma medida que só se faz se as baterias não estão pegando carga por qualquer defeito. Ela ocorre quando o equipamento, em descarga, desliga automaticamente as baterias assim que atingirem o limite de segurança. O valor calibrado na fábrica é de 85 volts.*

3. Após medir a **Tensão de Flutuação *Inicial*** meça a Flutuação de cada Bateria com o Voltímetro e anote na coluna **FLUTUAÇÃO** da tabela grande.

4. Depois desligue o Disjuntor **DJ1** (isso acenderá as luminárias) e meça novamente a bateria **B1,** re-ligue o **DJ1**, anote o valor obtido na coluna **DESCARGA** da tabela grande. Repita essa operação em todas as baterias. *É de vital importância que seja feito o teste bateria por bateria, pois caso contrário o consumo de energia das luminárias influenciará nos resultados finais.*

5. PRONTO! Agora é só analisar os resultados obtidos para concluir quais baterias não estão funcionando adequadamente. A análise deve ser feita por um técnico ou pela própria empresa Walmonof. Envie-nos via fone, fax ou e-mail. As demais colunas só devem ser utilizadas quando as baterias não forem seladas.

(inspecao-108)

FICHA DE INSPEÇÃO - SISTEMA 108V - 9 BATERIAS	INSTRUÇÕES GERAIS

DATA: ______/_____/_____

Proprietário: ____

Aparelho N.: __________________

BATERIAS	FLUTUAÇÃO (Volt)	DESCARGA (Volt)	DENSIDADE MÉDIA	REPOSIÇÃO DE ÁGUA
B 1				
B 2				
B 3				
B 4				
B 5				
B 6				
B 7				
B 8				
B 9				
TOTAL				

	INICIAL	FINAL (Ajuste)
Tensão de Flutuação		
Tensão de Desligamento		
Autonomia		

_________________________ TÉCNICO RESPONSÁVEL

_________________________ RECEBI O PRESENTE RELATÓRIO

RECOMENDAMOS TIRAR CÓPIAS DESTE MODELO E USÁ-LO EM INSPEÇÕES A CADA 3 MESES

(inspecao-108)

Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.
PABX: (11) 2421-0230
Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br

WALMONOF®